

**FIȘA TEHNICĂ**  
**GENERĂTOR DE CURENT**  
**EG 5500CL GWT1**

**GAMA “SPECIALIST OPEN FRAME”**  
**EG 5500CL – GWT1 dotat cu Digital AVR**

<b>Model: EG5500CL Tip: GWT1</b>	
<b>Caracteristici tehnice generator:</b>	
Curent monofazic maxim	<b>5500 W</b>
Curent monofazic continuu	<b>5000 W</b>
Voltaj	<b>230</b>
Frecventa	<b>50 Hz</b>
Amperaj	<b>21,7 A</b>
Dotat cu <b>una</b> priză monofazată 16A-250V	<b>Da</b>
Dotat cu <b>una</b> priză monofazată 16A-240V	<b>Da</b>
Dotat cu <b>una</b> priză monofazată 32A-230V	<b>Da</b>
<b>Dotat cu rezervor mărit</b>	<b>24 litri</b>
Autonomie <b>mărită</b>	<b>8h 10 min</b>
Dimensiuni (L x l x h)	<b>681 x 530 x 571 mm</b>
Greutate (fara combustibil)	<b>82,5 kg.</b>
Nivel de zgomot Conform normelor (98/37/EC, 2006/42/EC)	<b>82 dB(A)</b>
<b>Caracteristici tehnice motor:</b>	
Motor pe benzină	<b>Honda GX390</b>
Tip motor	<b>4 timpi, OHV, 1 cilindru</b>
Putere motor kW/CP	<b>8,7 / 11,7</b>
Pornire	<b>Manuală la sfoară</b>
Capacitate cilindrică	<b>389 cm<sup>3</sup></b>
Capacitate baie de ulei	<b>1,10 litri</b>
Sistem de răcire	<b>Aer</b>
Turație maximă motor	<b>3000 rpm</b>